

Bewegingsmelder

Item BW8000

Pagina 1 of 2



- Passieve infrarood sensor
- Goed bestand tegen HF storingen
- Bescherming tegen onderkruipen
- Stroomverbruik slechts 9 mA

De Xevox bewegingsmelder Eco is een passieve infrarood bewegingsmelder met een PIR sensor. Hij reageert op elke warmtebeweging en geeft dit door aan de alarmcentrale. De optimale montageplaats is direct in een hoek, 2 tot 3 meter boven de vloer. De mogelijke bewegingen van een indringer moeten dwars op de melder plaatsvinden. Plaatsen tegenover warmtebronnen (bv. verwarming) of een raam zijn niet geschikt voor montage. Monteer de bewegingsmelder ook niet in de directe nabijheid van elektriciteitsleidingen, gasleidingen of elektronische apparaten die bij langer gebruik warmte afgeven. De waarnemingshoek van de Xevox bewegingsmelder Eco is 90 graden, het bereik, afhankelijk van de hoogte waarop de melder is gemonteerd, is maximaal 15 x 15 meter. De gevoeligheid van de melder kan met een jumper worden ingesteld. Zo bepaalt u het aantal pulsen dat moet worden waargenomen voordat de melder het alarmrelais opent.

Bewegingsmelder

Item BW8000

Pagina 2 of 2

Technical Data:

Afmetingen	(bxhxd) 60x106x47 mm
Aansluitingen	NC, 100 mA, 24 VDC
Display	Ja
Breedte	60 mm
Detectiemethode	Warmtedetectie
Instelbare gevoeligheid	Ja
Bewakingsgebied melder (m)	15 m
Materiaal van de behuizing	ABS
Hoogte	106 mm
Impulsschakelaar	Ja
Lengte	47 mm
Opgenomen vermogen	0,081 W

Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Montagelocatie	Muur
Nettogewicht	0,08 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Duale PIR
Voedingsspanning DC	9-12 V
Statusindicatie	Ja
Energieverbruik	9 mA
Bescherming tegen onderkruipen	Ja
Witlichtfilter	Ja